



**CONCEPT S 65 45° D2450 LIGHT+ DALI 840 7**

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

**90782L006H70000****Lichtverteilung**

L=937mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**Einsatzbereiche:** Architektonisch, Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Kunst und Kultur, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Anbau, Pendel

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

**CONCEPT S 65 45° D2450 LIGHT+ DALI 840 7****EIGENSCHAFTEN**

**Leuchten-Typologie:** KurvenLeuchte 1/8 45°

**Leuchtenmodul:** Individual, Início (SRT), Intermédio (MID), Fim (END)

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 20

**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

**GEHÄUSE**

**Material des Gehäuses:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Copper (7)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 650

**OPTISCHES SYSTEM**

**Optisches System:** LIGHT+ - Opaler Diffusor

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 110

**TECHNISCHE DATEN**

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 18

**Eingangsspannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,89

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 1666

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 93

**Unified Glare Rating (UGR):** <31

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle Entspricht der Energieklasse:** B

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 16,3

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <30

**Inrush Current (A):** 25

**Pulse Duration (µs):** 177

**ABMESSUNGEN**

**L - Länge (mm):** 937

**W - Breite (mm):** 65

**H - Höhe (mm):** 85

**D - Durchmesser (mm):** 2450

**ANMERKUNGEN**

- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden;
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden;
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 4 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.