



**CAB L12W36 WIDE DALI 840 W**

HIGH BAY UND SPORTHALLEN

**90851L123HW0000****Lichtverteilung**

L=1250mm

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

**Einsatzbereiche:** Niederlassungen, Hotel und Wohngebäude, Öffentliche Räume, Verkauf, Bildung, Gesundheit und Pflege

**Montageart:** Anbau, Pendel

**Betriebsgerät Enthalten:** Ja

**Betriebsgerät:** LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz

**CAB L12W36 WIDE DALI 840 W****EIGENSCHAFTEN**

**Leuchten-Typologie:** Rechteckige Leuchte

**Leuchtenmodul:** Einzel

**Isolationsklasse:** I

**Schutzart (IP):** 65

**Mechanischer Schlagschutz (IK):** 09

**Umgebungstemperatur (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (Jahre):** 5

**Einführungsstelle des Anschlusskabel:** Hinten

**GEHÄUSE**

**Material des Gehäuses:** Stahlblech

**Material des Rahmens:** Stranggepresstes Aluminiumprofil

**Oberfläche:** Epoxid-Polyester beschichtet

**Farbe:** Weiß (W)

**Glühdrahtwiderstand (°C):** 960

**OPTISCHES SYSTEM**

**Optisches System:** Wide - Breiter Öffnungswinkel

**Lichtverteilung:** Direkt

**Abstrahlwinkel (°):** 90

**TECHNISCHE DATEN**

**Leuchtmittel:** LED

**Input Power (W):** 144

**EingangsDriverpannung:** 220-240V-50/60Hz

**Leistungsfaktor (λ):** 0,97

**Lichtstrom der Leuchte (lm):** 22655

**Effizienz der Leuchte (lm/W):** 157

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Durchschnittliche LED-Lebensdauer:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Korrelierte Farbtemperatur (K):** 4000

**Farbwiedergabe-Index (CRI):** >80

**Chromatizitätstoleranz (MacAdam-Step):** <3

**LED-Modul Vorwärtsspannungsbereich (VF):** 30,6

**Netzteil Dimmen:** DALI 2

**Zentralbatterie-Notlichtanlage (VDC):** 176-280

**Maximum Leuchten durch Magnetischen Schutzschalter B16:** <11

**Inrush Current (A):** 46

**Pulse Duration (µs):** 240

**ABMESSUNGEN**

**L - Länge (mm):** 1250

**W - Breite (mm):** 365

**H - Höhe (mm):** 82

**D - Abmessungen der Aussparung (mm):** 1294x411

**H - Aussparung Höhe (mm):** 92

**Nettogewicht (kg):** 11.4

**ANMERKUNGEN**

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen.