



REBA 50 LITE D/I L1200 BLINE DALI 830 W

SISTEMAS Y PERFILES DE ALUMINIO

90880L012HW0300



Distribución de la luz



L=1128mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar

Tipo de Aplicación: Suspend

Fuente de Alimentación Incluida: Sí

Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

REBA 50 LITE D/I L1200 BLINE DALI 830 W

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal

Módulo de la Luminaria: Individua

Clase de Aislamiento: I

Índice de Protección (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-5, 25[

Garantía (años): 5

Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Atrás

MATERIALES

Material del Cuerpo: Perfil de aluminio extruido

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster

Color: Blanco (W)

Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: bLINE - Difusor opal

Distribución de la Luz: Directa / Indirecta

Haz de Luz (°): 101

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED

Potencia Total (W): 33

Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz

Factor de Potencia (λ): 0,93

Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 3367

Eficacia de la Luminaria (lm/W): 102

Unified Glare Rating (UGR): <22

Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Color (K): 3000

Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: Grupo de riesgo 1 - Riesgo bajo (RG1)

Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80

Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3

La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: D

Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 67,7

Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2

Sistema Central de Baterías (VDC): 180-280

Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <45

Corriente de Irrupción (A): 10

Duración de Impulso (µs): 50

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 1128

W - Anchura (mm): 51

H - Altura (mm): 60

Peso Neto (kg): 2.1

NOTAS

- Difusor de la parte indirecta incluida en el producto;
- Para completar el producto, es necesario pedir el start kit, kit de suspensión y kit de alimentación por separado.