



CONCEPT S 65 90° D3200 LIGHT+ HF 830 0
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90783L016E00300



Distribuição de luz



L=2262mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Arquitetural, Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Arte e Cultura, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT S 65 90° D3200 LIGHT+ HF 830 0

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária curva 1/4 90°
Módulo da Luminária: Individual, Início (SRT), Intermédio (MID), Fim (END)
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 20
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Sahara (0)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: LIGHT+ - Difusor opalino
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 110

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 44
Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,97
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 4241
Eficácia da Luminária (lm/W): 96
Unified Glare Rating (UGR): <31
Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 3000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 16,3
Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF
Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <34
Corrente de Irrupção (A): 23
Duração de Impulso (μs): 176

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 2262
W - Largura (mm): 65
H - Altura (mm): 85
D - Diâmetro (mm): 3200

NOTAS

- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado;
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 4 mm ao comprimento para completar a linha.