

REBA 50 LITE LINE L1500 BLINE HF 830 G

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90884L015EG0300



Distribuição de luz



L=1402mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Suspensa

**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim

**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

REBA 50 LITE LINE L1500 BLINE HF 830 G

CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear

**Módulo da Luminária:** Intermédio (MID)

**Classe de Isolamento:** I

**Índice de Proteção (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Cinzento (G)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960

SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 101

DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 28

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**Fator de Potência (λ):** 0,9

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 2668

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 95

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000

**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Grupo de risco 1 - Baixo risco (RG1)

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: D**

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 84,7

**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF

**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <25

**Corrente de Irrupção (A):** 25

**Duração de Impulso (μs):** 250

DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 1402

**W - Largura (mm):** 61

**H - Altura (mm):** 60

**Peso Líquido (kg):** 2.4

NOTAS

- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, kit de suspensão e kit de alimentação em separado;
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha.