



REBA 50 LITE /C LINE L1200 BGLARE HF 830 G
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO**90883L012EG0300****Distribuição de luz**

L=1122mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retailo, Educação, Saúde e bem-estar**Tipo de Aplicação:** Saliente**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**REBA 50 LITE /C LINE L1200 BGLARE HF 830 G****CARACTERÍSTICAS****Tipologia da Luminária:** Luminária linear**Módulo da Luminária:** Intermédio (MID)**Classe de Isolamento:** I**Índice de Proteção (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Garantia (anos):** 5**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás**MATERIAIS****Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Cinzento (G)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850**SISTEMA ÓTICO****Sistema Ótico:** bGLARE - Difusor microprismático**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 85**DADOS TÉCNICOS****Fonte de Luz:** LED**Potência Total (W):** 15**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz**Fator de Potência (λ):** 0,94**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1513**Eficácia da Luminária (lm/W):** 101**United Glare Rating (UGR):** <22**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Grupo de risco 1 - Baixo risco (RG1)**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** D**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 67,7**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16:** <45**Corrente de Irrupção (A):** 18**Duração de Impulso (µs):** 160**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 1122**W - Largura (mm):** 51**H - Altura (mm):** 60**Peso Líquido (kg):** 2**NOTAS**

- Para completar a linha é necessário encomendar start kit em separado;
- As dimensões não incluem start kit. Adicione 6 mm ao comprimento para completar a linha.