



**OREO LINEA DOWN L1014 BLINE 930 G**  
ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

**90420L1010G0300**



**Distribución de la luz**



L=1014mm

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Áreas de Aplicación:** Oficinas, Hoteles y viviendas, Espacios públicos, Tiendas, Educación, Salud y bienestar  
**Tipo de Aplicación:** Suspender  
**Fuente de Alimentación Incluida:** No

**OREO LINEA DOWN L1014 BLINE 930 G**

**CARACTERÍSTICAS**

**Tipología de la Luminaria:** Luminaria lineal  
**Módulo de la Luminaria:** Individua  
**Clase de Aislamiento:** III  
**Índice de Protección (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):** ]-5, 25[  
**Garantía (años):** 5

**MATERIALES**

**Material del Cuerpo:** Perfil de aluminio extruido  
**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster  
**Color:** Gris (G)  
**Resistencia al Hilo Incandescente (°C):** 850

**SISTEMA ÓPTICO**

**Sistema Óptico:** bLINE - Difusor opal  
**Distribución de la Luz:** Directa  
**Haz de Luz (°):** 18

**DADOS TÉCNICOS**

**Fuente de Luz:** LED  
**Potencia Total (W):** 11  
**Factor de Potencia (λ):** 1

**Flujo Luminoso de la Luminaria (lm):** 598

**Eficacia de la Luminaria (lm/W):** 54

**United Glare Rating (UGR):** <22

**Vida Útil Media del LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Color (K):** 3000

**Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471:** No Disponible

**Índice de Reproducción Cromática (CRI):** >90

**Tolerancia Cromática (MacAdam step):** <3

**La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética:** F

**Forward Voltage Range del Módulo LED (VF):** 24V DC

**Corriente de la luminaria (mA):** 454

**DIMENSIONES**

**L - Longitud (mm):** 1014

**W - Anchura (mm):** 35

**H - Altura (mm):** 35

**Peso Neto (kg):** 1.2

**NOTAS**

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido;
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado;
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.